

新能源逆变器

产品型号：CYX 1KD，CYX 2KD，CYX 3KD，CYX 5KD，CYX 10KD，CYX 20KD，CYX 30KD，CYX 45KD

额定电压：可根据客户需求选择48/96/110/220/380/600

电压范围：180—300

额定电流：5.0，15.2，25，38，50

允许电压：220 ± 15%

旁路电流：4.5，13.6，22.7，34.1，45.5

输出容量：1,2，3,5,7.5,10，20,30,45

输出功率：0.8，2.4，4.0，6.0，8.0

输出电压：220Vac

输出频率：50Hz

输出电流：4.5，13.6，22.7，34.1，45.5

电压精度：220V ± 3%

频率精度：50Hz ± 0.05Hz

波形真率：3%

输出负载：5%

功率因数：0.8

过载能力：150%，10秒

峰值系数：3：1

逆变效率：92%

耐压要求：1500Vac，1分钟

环境噪音：50db

环境温度：-10 ~ +50

环境湿度：0~90%，不结露

使用海拔：2000

保护功能：完善的输入接反、欠压保护，输出过载、短路保护，过热保护

其他：采用工频隔离变压器，纯正弦波输出，完全稳定

新能源逆变器性能特点：

- 1、采用32位DSP数字控制，提高机器的效率并有效减少故障率
- 2、SPWM控制，纯正弦波输出，THD 2%
- 3、具有完善的保护功能
- 4、采用双隔离变压器，保证输入输出的稳定性和安全性
- 5、良好的电磁兼容特性，可在任何环境下正常工作并不会影响周边设备的正常工作
- 6、具有输出短路保护；超强防雷击、浪涌及突波保护；过电流保护；输入过、欠压保护；内部过

温保护

联系方式

官网：<http://www.dianyuanchangjia.com>

公司：济南诚雅电子科技有限公司

地址：山东省济南市滨河南路菜园工业园15号

姓名：张经理

邮件：sales@chengyakeji.com

电话：0531-88615250

传真：0531-88615270

手机：13225319229

QQ：136180617

微信：13225319229

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：