

1K单相变频电源

电源型号：CY60-11005，CY60-1010，CY60-11030，CY60-11050，CY60-11100
额定容量：500VA，1KVA，3KVA，5KVA，10KVA
电路方式：IGBT/PWM脉宽调制方式
输入相数：单相
输入电压：220V ± 10%
输入频率：50Hz/60Hz ± 10%
输出波形：SINE WAVE
电压低档：0-150V
电压高档：0-300V
电源稳压：1%
负载稳压：1%
输出频率：50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可调
频率稳定：0.01%
电流低档：4.2A，8.4A，25A，42A，84A
电流高档：2.1A，4.2A，12.5A，21A，42A
波形真度：THD 2%
输出效率：94%（100%负载）
反应时间：2ms
精度显示：高精度四位数字式LED显示，电压、电流、频率、功率及功率因数
冷却方式：风扇冷却
输出保护：有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置
绝缘阻抗：DC 500V 10M
耐压绝缘：AC 1800V 5mA/1分钟
工作温度：-15 -45
相对湿度：0-90%（非凝结状态）
海拔高度：1500公尺

1K单相变频电源性能特点：

- 1、逆变核心采用原装日本三菱模块逆变模块，驱动保护为原装日本三菱机芯，可保证IGBT的可靠工作。
- 2、功率器件合理应用，带载能力强，100%负载可连续工作。
- 3、动态反应速度快，突加负载压降小于1%，反应速度小于2ms。
- 4、源表一体化，操控简单方便，高精度LED数字显示，包括电压、电流、频率、功率。
- 5、旋钮式快速调节电源电压及频率的输出。输出调节范围宽，低档电压0-150V连续可调，高档电压0-300V连续可调。
- 6、三相电源主电路及控制电路按照三套独立的单相电源设计，可三相统调，也可单相分调，能不

适应任意不平衡负载。

7、输出采用隔离变压器，波形纯正稳定，整机安全可靠，具有较强的抗干扰性，可配套发电机组使用。

联系方式

官网：<http://www.dianyuanchangjia.com>

公司：济南诚雅电子科技有限公司

地址：山东省济南市滨河南路菜园工业园15号

姓名：张经理

邮件：sales@chengyakeji.com

电话：0531-88615250

传真：0531-88615270

手机：13225319229

QQ：136180617

微信：13225319229

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：