

## 单相稳频稳压电源

电源型号：CY50-1k--250k  
额定容量：1K---150K  
电路方式：IGBT/PWM脉宽调制方式  
输入相数：单相  
输入电压：130V—280V  
输入频率：30HZ—70HZ  
输出相数：单相  
输出波形：SINE WAVE  
输出电压：220V  
输出稳压：1%  
负载稳压：1%  
输出频率：50Hz或60Hz  
频率稳定：0.01%  
输出真度：THD 2%  
输出效率：94%（100%负载）  
反应时间：2ms  
精度显示：高精度四位数字式LED显示，电压、电流、频率、功率及功率因数  
冷却方式：风扇冷却  
输出保护：有完善的过压、过流、短路、过热等保护功能及告警装置  
绝缘阻抗：DC 500V 10M  
耐压绝缘：AC 1800V 5mA/1分钟  
工作温度：-15 -45  
相对湿度：0-90%（非凝结状态）  
海拔高度：1500公尺

### 单相稳频稳压电源产品特性：

- 1、逆变核心采用原装日本三菱逆变模块，驱动保护为原装日本三菱机芯，可保证IGBT的可靠工作。
- 2、功率器件合理应用，带载能力强，100%负载可连续工作
- 3、输出采用隔离变压器，波形纯正稳定，整机安全可靠，具有较强的抗干扰性，可配套发电机组使用。
- 4、效率高达90%以上，适用负载广，可为感性，容性，阻性及何意混合性负载
- 5、动态反应速度快，负载0—100%变化时，稳态反应时间 10MS
- 6、输入采用无源滤波和隔离变压器，有效提高供电品质，使输出端得到一个纯净的电源
- 7、具有完善的欠压、过压、过载、过热、短路、，接反等多种保护功能，具有先进一整套的保护

系统

联系方式

官网：<http://www.dianyuanchangjia.com>

公司：济南诚雅电子科技有限公司

地址：山东省济南市滨河南路菜园工业园15号

姓名：张经理

邮件：sales@chengyakeji.com

电话：0531-88615250

传真：0531-88615270

手机：13225319229

QQ：136180617

微信：13225319229

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：